

Système de visite guidée EZL 2020



Description générale

La valise de charge EZL 2020-20L a été conçue pour une convivialité maximale. Elle sert à la fois de valise de rangement pour tous les appareils et de station de charge pour les récepteurs et l'émetteur TourGuide. Elle offre 20 baies de charge pour les récepteurs et deux baies de charge pour l'émetteur – ou son accumulateur rechargeable. Une fonction vraiment impressionnante de la valise de charge est la touche Copy : il suffit de régler un seul récepteur sur le bon canal de réception, d'appuyer une fois sur cette touche, et tous les autres récepteurs placés dans la valise sont instantanément réglés sur le même canal.

Points forts

- Baies de charge pour 20 récepteurs HDE 2020-D
- Baie de charge pour SK 2020-D
- Baie de charge pour accumulateur de rechange BA 2015
- Charge rapide de tous les composants système (environ 2h30)
- Charge d'entretien
- Sécurité de charge, surveillance de la température
- La touche Copy permet de copier le canal sélectionné d'un récepteur vers les 19 autres, et règle le volume à la valeur par défaut

Caractéristiques techniques

Tension secteur	100–240 VAC (50/60 Hz)
Alimentation	max. 70 W
Durée de charge	HDE 2020-D, < 2,5 h; SK 2020-D / BA 2015 < 3,5 h
Températures de fonctionnement	0–40 °C
Dimensions	600 x 270 x 380 mm
Poids	8,3 kg

Contenu

- 1 EZL 2020-20L

Accessoires recommandés

EU	Câble secteur
US	Câble secteur
UK	Câble secteur